

**Teknisk information**

**Anslutbara ledarareor till gruppcentraler**

Typ	Anslutbara ledarareor max mm <sup>2</sup>						
	Till fasskena/ brytare	Till säkr. element		Till nollskena		Till skyddsledarskena	
		Bottenskena	Gänghylsa	Inkommande	Utgående	Inkommande	Utgående
G 13-3	50	25	16	25	16	25	16
G 32	50	–	16	25	16	25	16
G 34	50	–	16	25	16	25	16
G 36	50	–	16	25	16	25	16
GK 32	50	–	25	25	16	25	16
GK 33	50	–	25	25	16	25	16
GK 34	50	–	25	25	16	25	16
G 33B	16	–	16	35	6	35	6
G 34B	16	–	16	35	6	35	6
G 36B	35	–	16	25	16	25	16

	Inkommande N	Inkommande PE	Utgående PE	Utgående N
SLU Norm	10	10	7 x 10 mm <sup>2</sup>	7 x 10 mm <sup>2</sup>
G 33 Norm	35	35	9 x 6 mm <sup>2</sup>	9 x 6 mm <sup>2</sup>
G36 Norm	35	35	18 x 6 mm <sup>2</sup>	18 x 6 mm <sup>2</sup>

**Anslutbara ledarareor till gängsäkringslådor**

Typ	Märkström A	Anslutningsbara ledarareor mm <sup>2</sup>			
		Till säkr elementen		Till nollplint	Jordklämma
		Bottenskena	Gänghylsa		
SRI 125	25	25	16	35	25
S 325	25	25	16	35	25
SL 325	25	25	16	35	25
SL 363	63	35	25	35	25
SLU 425	25	25	16	35	25
SLU 363	63	35	25	35	25

**Anslutbara ledarareor till knivsäkringslådor**

Typ	Märkström A	Anslutningsbara ledarareor mm <sup>2</sup>		PE
		Till säkringsunderdel Al/Cu	Till nollplint CU	
G 3160 I/I	160	120/120	120	35 x 2
G 3160 II/II	160	120/120	120	35 x 2
G 3250	250	– / 240	120	120

**Anslutbara ledarareor till last- /säkringslastbrytare**

Typ	Anslutningsbara ledarareor mm <sup>2</sup>		PE Cu
	Till fasklämmor Al/Cu	Till nollplint Al/Cu	
Brytare			
KS 380	- / 25	- / 35	25
KSL 380	- / 50	- / 35	35
KSL 3125 I/I	95 / 95	120 / 120	35 x 2
KSL 3160 I/I	95 / 95	120 / 120	35 x 2
KSL 3160 II/II	95 / 95	120 / 120	35 x 2
KSL 3400	240 / 240	- / 120	70
Säkringslastbrytare			
SLBL 3125-00	120 / 120	- / 120	70
SLBL 3250	240 / 240	- / 120	70